



J-018 SIRÉNA TROJSTAVOVÁ

Zariadenie imituje signál sirén hasičského vozidla, sanitky a tiež polície. Je určené na použitie v mechanických hračkách, modeloch a ako výstražný signál v bytových alarmoch. Zostavu charakterizuje jednoduchá konštrukcia. Nevyžaduje si nastavovanie – pracuje hneď po zapnutí napájacieho napätia.

V zariadení je možné použiť prepínač druhu vytváraného efektu, alebo namiesto neho použiť prepaj z drôtu. Zmena tónu sa dosiahne prepojením bodu „X“ s bodmi „P“ alebo „S“.

Prepojením bodu „X – S“ získate signál sirény sanitky.

Prepojením „X – P“ získate signál sirény hasičského vozidla.

Bez prepojenia bodu „X“ z iným, získate signál sirény polície.

V ZARIADENÍ JE MOŽNÉ POUŽÍŤ REPRODUKTOR LUBOVOLNÉHO TYPU, MINIMÁLNE 2W A IMPEDANCIU 8 – 15 Ohm.

Rozpis súčiastok zostavy:

T1-T4.....	BC547,548, a podobný	R1.....	1,2k Ω
T5.....	BC557,558, a podobný	R2.....	47k Ω
D1.....	1N4148	R3,R7.....	2,2k Ω
C1.....	220-470uF/16V	R4.....	470 Ω
C2.....	100uF/16V	R5.....	33-39k Ω
C3.....	2,2uF/25V	R6.....	5,6k Ω
C4.....	10uF/25V	R8.....	10-27 Ω
C5.....	22uF/25V	R9.....	18k Ω
C6,C7.....	22nF	R10.....	22k Ω
		Doska plošných spojov – DPS (PCB)	